


Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island


Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table


Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.


¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo



Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread

Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc


Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread



Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

(1)



(2)



Get help, quick tips,
and explore curated
content



Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. Take the mounting strap assembly from the parts bag. Mounting strap (B) contains several threaded holes. Two sets of mounting screws (A & D) should be attached to mounting strap (B). You may need to tighten nuts (C) which hold mounting screws (A) in place. If the screws are not attached, please hold canopy (F) up to mounting strap (B). Line up the holes in canopy (F) with the holes in mounting strap (B) and insert mounting screws (A) into mounting strap (B) so that mounting screws (A) protrude through the holes in canopy (F). Mounting screws (A) are long, please test the canopy against the mounting strap to see how far you should insert the screws. Tighten nuts (C) onto mounting screws (A) to hold the screws in place. 2. Pull the house wires through the center of mounting strap (B). Place mounting strap (B) over the junction box so that mounting screws (A) are in alignment with the hole locations on the fixture's canopy (F). Secure mounting strap (B) to the junction box with mounting screws (D) and a screwdriver. Tighten the screws securely.

ASSEMBLING THE FIXTURE

3. Refer to the diagram labeled "1". Frame (R) is composed of four panels (U & H). The panels are two different sizes. Use small screws (V) to attach small bracket (O) to both panels (U). Slide panels (H) over the ends of the now connected panels (U) so that the holes in panels (H) line up with the holes in panels (U). Use screws (W & M) to secure the panels together. Frame (R) should look like the diagram labeled "2" when completed. 4. Place frame (R) on its side on a flat surface. Carefully place the lamp body (X) into the center of frame (R). Push posts (S) through the holes in brackets (O). There are three 12 inch rods (I) and one 6 inch rod (J) included for each side of the fixture. Measure to determine the correct number of rods needed. To lengthen the fixture, you can contact the place of purchase to order additional rods. The fixture's wires will run through one set of rods. Place one of washers (Q) onto the fixture's wires. Place both washers (Q) over posts (S). Feed the fixture wires from post (S) into one side set of rods (I & J). 5. Pull the wires until taut. Thread the rods together to secure. Secure rods onto the lamp body (X) and frame (R) by twisting the bottom of the rods onto post (S). Twist the top of the rods into the threads of swivel posts (L). Pull the fixture's wires through swivel (L) and canopy (F). Trim the wires to the desired length adding at least 8 to 10 inches of wire. 6. Attach swivel posts (L) to the canopy (F) by placing the plate (N) inside canopy (F). Twist on washers (G) and hex nuts (K) to secure the plate (N) to the canopy and to the top threads of swivels posts (L).

CONNECTING THE WIRES

7. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply

wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate the ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of the ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

8. Place the fixture's canopy (F) over mounting screws (A) so that they protrude through the holes in canopy (F). Thread deco nuts (P) onto mounting screws (A). 9. Install light bulbs (not provided) into sockets (T) accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum recommended wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Sortez l'ensemble de sangle de montage du sac de pièces. La sangle de montage (B) contient plusieurs trous filetés. Deux jeux de vis de montage (A et D) doivent être fixés à la sangle de montage (B). Vous devrez peut-être serrer les écrous (C) qui maintiennent les vis de montage (A) en place. Si les vis ne sont pas fixées, veuillez tenir le capot (F) jusqu'à la sangle de montage (B). Alignez les trous de la verrière (F) avec les trous de la bride de montage (B) et insérez les vis de montage (A) dans la bride de montage (B) de sorte que les vis de montage (A) dépassent des trous de la verrière (F). Les vis de montage (A) sont longues, veuillez tester la verrière contre la sangle de montage pour voir jusqu'où vous devez insérer les vis. Serrez les écrous (C) sur les vis de montage (A) pour maintenir les vis en place. 2. Tirez les fils de la maison à travers le centre de la sangle de montage (B). Placez la sangle de montage (B) sur la boîte de jonction de manière à ce que les vis de montage (A) soient alignées avec les emplacements des trous sur la verrière du luminaire (F). Fixez la sangle de montage (B) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (D) et d'un tournevis. Serrez fermement les vis.

MONTAGE DU FIXTURE

3. Référez-vous au schéma étiqueté "1". Le cadre (R) est composé de quatre panneaux (U & H). Les panneaux sont de deux tailles différentes. Utilisez de petites vis (V) pour fixer le petit support (O) aux deux panneaux (U). Faites glisser les panneaux (H) sur les extrémités des panneaux maintenant connectés (U) de sorte que les trous des panneaux (H) s'alignent avec les trous des panneaux (U). Utilisez des vis (W & M) pour fixer les panneaux ensemble. Le cadre (R) doit ressembler au diagramme étiqueté « 2 » une fois terminé. 4. Placez le cadre (R) sur le côté sur une surface plane. Placez soigneusement le corps de la lampe (X) au centre du cadre (R). Poussez les poteaux (S) dans les trous des supports (O). Il y a trois tiges de 12 pouces (I) et une tige de 6 pouces (J) incluses pour chaque côté du luminaire. Mesurez pour déterminer le nombre correct de tiges nécessaires. Pour allonger le luminaire, vous pouvez contacter le lieu d'achat pour commander des tiges supplémentaires. Les fils du luminaire passeront à travers un ensemble de tiges. Placez une des rondelles (Q) sur les fils du luminaire. Placez les deux rondelles (Q) sur les poteaux (S). Faites passer les fils du luminaire du poteau (S) dans un ensemble de tiges latérales (I et J). 5. Tirez sur les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Enfilez les tiges ensemble pour sécuriser. Fixez les tiges sur le corps de la lampe (X) et le cadre (R) en tournant le bas des tiges sur le poteau (S). Tournez le haut des tiges dans les filets des poteaux pivotants (L). Tirez les fils du luminaire à travers le pivot (L) et le pavillon (F). Coupez les fils à la longueur désirée en ajoutant au moins 8 à 10 pouces de fil. 6. Fixez les poteaux pivotants (L) à la verrière (F) en plaçant la plaque (N) à l'intérieur de la verrière (F). Vissez les rondelles (G) et les écrous hexagonaux (K) pour fixer la plaque (N) à l'avant et aux filetages supérieurs des poteaux pivotants (L).

CONNEXION DES FILS

7. Demandez à un assistant de supporter le poids de l'appareil pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et attachez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez chaud à chaud (fil transparent avec fil intérieur noir, fil noir ou fil lisse) Neutre à neutre (fil transparent avec fil intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et terre à terre (fil transparent avec fil intérieur vert, fil vert, ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

8. Placez la verrière du luminaire (F) sur les vis de montage (A) de sorte qu'elles dépassent des trous de la verrière (F). Vissez les écrous déco (P) sur les vis de montage (A). 9. Installez les ampoules (non fournies) dans les douilles (T) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. Votre installation est maintenant terminée. Mettez sous tension et testez l'appareil

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

Assembly Instructions

- **IMPORTANTE:**

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. Saque el conjunto de la correa de montaje de la bolsa de piezas. La correa de montaje (B) contiene varios orificios roscados. Se deben colocar dos juegos de tornillos de montaje (A y D) a la correa de montaje (B). Es posible que deba apretar las tuercas (C) que sujetan los tornillos de montaje (A) en su lugar. Si los tornillos no están colocados, sujete la cubierta (F) hasta la correa de montaje (B). Alinee los orificios de la cubierta (F) con los orificios de la correa de montaje (B) e inserte los tornillos de montaje (A) en la correa de montaje (B) de modo que los tornillos de montaje (A) sobresalgan a través de los orificios de la cubierta (F). Los tornillos de montaje (A) son largos, pruebe la cubierta contra la correa de montaje para ver hasta dónde debe insertar los tornillos. Apriete las tuercas (C) en los tornillos de montaje (A) para mantener los tornillos en su lugar. 2. Pase los cables de la casa a través del centro de la correa de montaje (B). Coloque la correa de montaje (B) sobre la caja de conexiones de modo que los tornillos de montaje (A) estén alineados con las ubicaciones de los orificios en la cubierta del accesorio (F). Asegure la correa de montaje (B) a la caja de conexiones con tornillos de montaje (D) y un destornillador. Apriete bien los tornillos.

MONTAJE DEL APARATO

3. Consulte el diagrama con la etiqueta “1”. El marco (R) está compuesto por cuatro paneles (U y H). Los paneles son de dos tamaños diferentes. Utilice tornillos pequeños (V) para sujetar el soporte pequeño (O) a ambos paneles (U). Deslice los paneles (H) sobre los extremos de los paneles ahora conectados (U) de modo que los orificios de los paneles (H) se alineen con los orificios de los paneles (U). Utilice tornillos (W & M) para asegurar los paneles juntos. El cuadro (R) debe verse como el diagrama etiquetado como “2” cuando esté completo. 4. Coloque el marco (R) de costado sobre una superficie plana. Coloque con cuidado el cuerpo de la lámpara (X) en el centro del marco (R). Empuje los postes (S) a través de los orificios en los soportes (O). Hay tres varillas de 12 pulgadas (I) y una varilla de 6 pulgadas (J) incluidas para cada lado del accesorio. Mida para determinar la cantidad correcta de varillas necesarias. Para alargar el accesorio, puede ponerse en contacto con el lugar de compra para pedir varillas adicionales. Los cables del dispositivo pasarán por un juego de varillas. Coloque una de las arandelas (Q) en los cables del dispositivo. Coloque ambas arandelas (Q) sobre los postes (S). Alimente los cables del accesorio desde el poste (S) a un juego de varillas laterales (I y J). 5. Tire de los cables hasta que estén tensos. Enhebre las varillas para asegurarlas. Asegure las varillas en el cuerpo de la lámpara (X) y el marco (R) girando la parte inferior de las varillas en el poste (S). Gire la parte superior de las varillas en las roscas de los postes giratorios (L). Tire de los cables del dispositivo a través del pivote (L) y el dosel (F). Recorte los cables a la longitud deseada agregando al menos de 8 a 10 pulgadas de cable. 6. Fije los postes giratorios (L) al dosel (F) colocando la placa (N) dentro del dosel (F). Gire las arandelas (G) y las tuercas hexagonales (K)

para asegurar la placa (N) al dosel y a las roscas superiores de los postes giratorios (L).

CONECTANDO LOS CABLES

7. Haga que un asistente apoye el peso del dispositivo mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Vivo a Vivo (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso) Neutro a Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o estriado) y Tierra a Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde , o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelos en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje / correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra. Utilice un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje / correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

8. Coloque el dosel del artefacto (F) sobre los tornillos de montaje (A) para que sobresalgan a través de los orificios del dosel (F). Enrosque las tuercas decorativas (P) en los tornillos de montaje (A). 9. Instale las bombillas (no incluidas) en los enchufes (T) de acuerdo con las especificaciones del dispositivo. No exceda la potencia máxima recomendada. Su instalación ahora está completa. Encienda la alimentación y pruebe el dispositivo